

001_notifications

Оглавление

Конфигурация UIDM для сервиса webapi-notifier

Ключ	Описание	Пример
com.rooxteam.otp.notification.transport	Транспорт, который используется для рендеринга и отправки OTP	com.rooxteam.webapi.noti
com.rooxteam.notifier.category.{category_name}.transport	Транспорт для сообщения категории {category_name}	com.rooxteam.webapi.noti
com.rooxteam.znt-message-gateway.httpClient.base_url	Базовый URL для транспорта MessageGateTransport	https://fatcat.zenit.ru/ismy
ru.zenit.message_gate.authentication.basic.username	Имя пользователя для базовой авторизации в сервисе MessageGate, если не задан — базовая авторизация не используется	username
ru.zenit.message_gate.authentication.basic.password	Пароль для базовой авторизации в сервисе MessageGate, если не задан — базовая авторизация не используется	password
ru.zenit.message_gate.authentication.basic.charset	Кодировка для базовой авторизации в сервисе MessageGate, по-умолчанию UTF-8	UTF-8
ru.zenit.message_gate.authentication.bearer.token	Токен для авторизации Bearer-авторизации в сервисе MessageGate, если не задан - Bearer-авторизация не используется	
com.rooxteam.znt-message-gateway.httpClient.connection.timeout	Таймаут соединения для сервиса MessageGate, в миллисекундах	4500
com.rooxteam.znt-message-gateway.httpClient.socket.timeout	Таймаут чтения сокета для сервиса MessageGate, в миллисекундах	3000
com.rooxteam.znt-message-gateway.httpClient.connection_pool_size",	Максимальный размер пула соединений	10
com.rooxteam.znt-message-gateway.httpClient.connection_pool_size.per_route	Максимальный размер пула соединений на маршрут	5
ru.zenit.message_gate.templateCode	Соответствие категории нотификации	otp-login=default,change-

	значению поля templateCode для MessageGateTransport	
ru.zenit.message_gate.templateTypes	Deprecated. Используется если не задан параметр <code>ru.zenit.message_gate.templateCode</code> . Соответствие категории нотификации значению поля templateCode для MessageGateTransport	otp-login=default,change-
ru.zenit.message_gate.schema	Соответствие категории нотификации значению поля schema для MessageGateTransport	otp-login=SMS,change-ms
com.rooxteam.sso.vendors.znt.fallback.bic	Значение БИК по-умолчанию для системы мультибанки, используется для подстановки если не задано значение в параметрах запроса или в токене	040396717

Настройки логирования

Пример настройки logback.xml для логирования запросов/ответов сервиса Message Gate

```

<appender name="WSO_FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${catalina.base}/logs/roox-webapi-notifier-wso.log</file>
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
    <fileNamePattern>${catalina.base}/logs/roox-webapi-notifier-wso.log.%d{yyyy-MM-dd,
${logs.timezone}}.%i.gz</fileNamePattern>
    <timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
      <maxFileSize>200MB</maxFileSize>
    </timeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
    <maxHistory>100</maxHistory>
  </rollingPolicy>
  <encoder>
    <pattern>%date{YYYY-MM-dd HH:mm:ss.SSS, ${logs.timezone}} [cid=%X{context-id}]
%replace(%msg){'password.*', 'password***'}%n</pattern>
  </encoder>
</appender>

<logger name="com.rooxteam.commons.logging.http" level="info" additivity="false">
  <appender-ref ref="WSO_FILE"/>
</logger>

```

